

Rc Hobby wi-fi Receiver CTW-022

Distância do controle exterior: 80M

Distância do controle interno: 50M

Especificação:

Um receptor Wi-Fi para os 7.2V ~ 9.6V modelos de energia elétrica RC que tem ESC independente e servo. 2.4G (802.11n) e 5G (802.11a) interruptor dual-band a bordo, por isso, se utilizando 802.11a apoiado dispositivos iOS, a grande vantagem é que não haverá sinal 2.4G interferir.

2 dual-band antenas Wi-Fi gratuito.

Camera ângulo de visão vertical para ser controlado remotamente.

Transmissão de vídeo em tempo real com 640x480 para 320x240 iPad e para iPhone / iPod touch.

Foto tomada e armazenados na biblioteca do sistema iOS. (Permitido para sincronizado com PC via iTunes)

Som chifre substituível, permitir cinco segundo auto-voz gravada como a substituição.

Built-in MIC e alto-falante para 2-way comunicação em tempo real de áudio, volume de som ajustável.

Um LEDs para indicar o FUNGuider está pronto para conexão (piscando) ou conectado (estável).

Incluindo:

1 * 2.4G/5G Dual-band antena dobrável

2 * Signal extensão

1 * cabo adaptador T-plug mais JST cabo adaptador de tomada

1 * Big Tamiya cabo adaptador mais JST cabo adaptador de tomada

1 * Pequeno Tamiya cabo adaptador mais JST cabo adaptador de tomada

1 * Manual do Usuário

1 * A esponja almofada EVA preto (espessura: 2,5 cm Tamanho: 100 * 55 * 25mm)

1 * A esponja almofada EVA preto (espessura: 4cm Tamanho: 100 * 55 * 40mm)

1 * O EVA preto lado cola (Tamanho: 100 * 20 * 3mm)

1 * Caixa de cor

CHINA Topwin Industry Co., Ltd.

ADD: B-C do 3 / F, Bloco B, edifício central, Xixiang Road, BaoAn District, Shenzhen, China

Tel :86-755-83660365 83660404 E-mail: sales@chinatopwin.com

Fax :86-755-83660251 Website: www.chinatopwin.com